Reinigung und Wartung

Ihre moderne Messeinrichtung ist grundsätzlich wartungsfrei. Bitte achten Sie lediglich darauf,

- dass der Zähler keine äußerlichen Beschädigungen aufweist,
- alle Plomben unbeschädigt sind,
- der Zähler trocken und sauber bleibt.

Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden.

Verwenden Sie niemals Wasser, Reinigungsmittel oder Dampfreiniger. Eindringende Feuchtigkeit kann Schäden am Gerät verursachen.

Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den zuständigen Messstellenbetreiber durchgeführt werden.

Noch Fragen oder Störungen?

Die Bedienung Ihrer modernen Messeinrichtung wirft noch Fragen auf? Ihre Messeinrichtung weist eine Funktionsstörung, Fehlercodes oder beschädigte Plomben auf?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

<u>Während</u> der Geschäftszeiten
Sie erreichen die Abteilung Zählerwesen unter
Telefon: 04171 7999-226

Entstördienst <u>außerhalb</u> der Geschäftszeiten
für die öffentliche Strom-, Gas- und Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Winsen (Luhe):
Telefon: 04171 7999-200



Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH
Zählerwesen

Schloßring 50
21423 Winsen (Luhe)

Telefon: 04171 7999-226
zaehler@stw-winsen.de
stw-winsen.de

Moderne Messeinrichtung

Kurzanleitung ISKRA MT631

DIE ENERGIE DER REGION

STADTWERKE WINSEN (LUHE)

Elektronischer Stromzähler

Nutzen Sie die Vorteile Ihrer modernen Messeinrichtung MT631. Der elektronische Stromzähler ermöglicht es Ihnen, Ihren Stromverbrauch transparent nachzuvollziehen und Einsparpotenziale zu erkennen.

Neben dem aktuellen Zählerstand stellt Ihnen die zweite Displayzeile („INFO-Zeile“) weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Energieverbrauch zur Verfügung:

- Aktuelle aus dem Netz bezogene Leistung
- Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
- Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
- Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
- Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
- Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage



Ihre persönlichen Verbrauchsdaten sind durch eine vierstellige PIN geschützt. Diese erhalten Sie von Ihrem Messstellenbetreiber.

Die Bedienung erfolgt über die optische Taste auf der Vorderseite des Zählers. Mithilfe einer handelsüblichen Taschenlampe oder LED-Leuchte können Sie bequem zwischen den verschiedenen Anzeigen wechseln.

Anzeige und Bedienung

Anzeigeelemente
Der MT631 stellt Ihnen verschiedene Informationen übersichtlich im Display dar.

OBIS-Kennzeichnung
Je nach Ausführung des Zählers können folgende Zählerstände angezeigt werden:
1.8.0 Gesamtverbrauch (+A)
1.8.1 Verbrauch Tarif 1 (+A)
1.8.2 Verbrauch Tarif 2 (+A)
2.8.0 Gesamteinspeisung (sofern vorhanden)

Bei aktiver Tarifschaltung wird der aktuell verwendete Tarif durch eine blinkende OBIS-Kennzeichnung angezeigt.

Abrechnungsrelevanter Zählerstand
In der oberen Displayzeile sehen Sie jederzeit Ihren aktuellen, abrechnungsrelevanten Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh).

INFO-Zeile
In der zweiten Displayzeile werden zusätzliche Verbrauchsinformationen angezeigt:

P	Aktuelle, aus dem Netz bezogene Leistung
E	Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
1d	Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
7d	Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
30d	Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
365d	Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage
HIS	Zurücksetzen der historischen Werte
InF	Erweiterte Datenschnittstelle aktivieren/deaktivieren
Pin	PIN-Schutz aktivieren/deaktivieren

Weitere Anzeigen
+A Strombezug aus dem öffentlichen Netz
-A Einspeisung, z. B. durch eine Photovoltaikanlage

Die Segmentanzeige simuliert die Drehscheibe eines klassischen Stromzählers und visualisiert den aktuellen Energiefluss.

Tipp zur Bedienung

Historische Verbrauchswerte anzeigen
Über die INFO-Zeile können Sie Ihren Stromverbrauch der letzten 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder 365 Tage vergleichen. Dadurch lassen sich Veränderungen Ihres Stromverbrauchs schnell erkennen.

Eigenen Vergleichszeitraum starten
Möchten Sie den Verbrauch eines bestimmten Zeitraums beobachten (z. B. nach dem Kauf eines neuen Haushaltsgerätes), wechseln Sie zur Anzeige „**E Clr**“. Nach einem längeren Betätigen der optischen Taste wird der Vergleichszeitraum neu gestartet.

Historische Werte löschen
Unter „**HIS Clr**“ können sämtliche gespeicherten historischen Verbrauchswerte gelöscht und neu aufgezeichnet werden.

Erweiterte Datenschnittstelle
Über den Menüpunkt „**InF**“ kann der erweiterte Datensatz der INFO-Schnittstelle dauerhaft aktiviert oder deaktiviert werden.

PIN-Schutz

Über den Menüpunkt „**Pin**“ können Sie den Schutz Ihrer persönlichen Verbrauchsdaten dauerhaft aktivieren oder deaktivieren. Die Bedienung erfolgt jeweils über die optische Taste mit einer handelsüblichen Taschenlampe oder LED-Leuchte.